

Model
Rosenheim



CECHA SZCZEGÓLNA - szafki na klucze awaryjne z wymiennymi szybkami. Modele dostępne w kilku opcjach, również z wybijkami oraz z przygotowaniem do zaplombowania.

Model polecany do przechowywania:

 kluczy

Opis produktu

Seria Rosenheim - szafki do przechowywania kluczy.

Korpus: jednościankowy o grubości 1 mm

Drzwi: jednościankowe o grubości 1 mm

Zamknięcie: językiem zamka

Wypożenie podstawowe

Zamek: szafka zamykana zamkiem cylindrycznym (standardowo z dwoma kluczami)

Zawiasy: wewnętrzne

Kąt otwarcia drzwi: 180°

Otwory do montażu: 2 w ścianie tylnej

Lakier: RAL 3001 sygnałowa czerwień



Model
Rosenheim

Art. nr	Model	Wymiary zewn. *			Wymiary wewn.			Otwory do montażu		Ilość haków łącznie	Waga
		Wys. mm	Szer. mm	Gł. mm	Wys. mm	Szer. mm	Gł. mm	Dno ilość	Tył ilość		
01001	Rosenheim	150	120	32	148	118	31	0	2	1	0,5
01002	Rosenheim	150	120	32	148	118	31	0	2	1	0,6
01003	Rosenheim	150	120	32	148	118	31	0	2	1	0,6
01004	Rosenheim	200	200	50	198	198	49	0	2	5	1
01005	Rosenheim	200	200	50	198	198	49	0	2	5	1
01006	Rosenheim	200	200	50	198	198	49	0	2	5	1

* bez zawiasów, klamki i okucia



Korpus jednościankowy o grubości 1 mm



Drzwi jednościankowe o grubości 1 mm


Opcje zamków

Standard


Opcje za dopłatą



zamek cylindryczny



przygotowanie pod zamek półcylindryczny



zamek półcylindryczny

Art. nr	Model	Ilość listew hakowych	Ilość haków na listwie	Ilość ścianek	Ilość haków łącznie	Adnotacje uzupełniające
		Szt.	Szt.	Szt.	Szt.	
01001	Rosenheim	-	1	-	1	
01002	Rosenheim	-	1	-	1	z wybijką
01003	Rosenheim	-	1	-	1	z wybijką; opcja zaplombowania
01004	Rosenheim	-	5	-	5	
01005	Rosenheim	-	5	-	5	z wybijką
01006	Rosenheim	-	5	-	5	z wybijką; opcja zaplombowania



Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegaj instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.