



Model Beckum



Odporność na włamanie:
Klasa S2 wg Normy EN 14450
Budowa: zgodna z klasą B wg wytycznych VDMA 24992 (maj 1995 r)

Model polecany do przechowywania:

- dokumentów
- kluczy

Opis produktu
Seria Beckum - wolnostojące szafy gabinetowe.

Korpus: dwuściankowy o grubości 60 mm
Drzwi: dwuściankowe o grubości 60 mm
Zamknięcie: 4 stronne ryglowanie

Wypożazenie podstawowe
Zamek: szafa zamykana zamkiem kluczowym Klasa I (standardowo z dwoma kluczami o długości 65 mm)
Rodzaj zamknięcia: klamka wystająca 12 mm
Zawiasy: wewnętrzne
Kąt otwarcia drzwi: 90°
Otworki do montaży: 2 w dnie i 2 w ścianie tylnej
Lakier: RAL 7035 szary



Model Beckum

Art. nr	Model	Wymiary zewn. *			Wymiary wewn.			Wymiary w świetle drzwi		Otwory do montaży		Waga	Ilość półek	Ilość segregatorów	Poj.
		Wys. mm	Szer. mm	Gł. mm	Wys. mm	Szer. mm	Gł. mm	Wys. mm	Szer. mm	Dno ilość	Tył ilość	Kg	Szt.	Szt.	Litry
35000	Beckum	465	500	430	345	368	301	315	295	2	2	200	1	4	38
35001	Beckum	665	500	430	545	368	301	515	295	2	2	200	2	4	60
35002	Beckum	865	500	430	745	368	301	715	295	2	2	200	2	8	83
35003	Beckum	990	500	430	870	368	301	840	295	2	2	200	2	8	96
35004	Beckum	665	500	430	545	368	301	515	295	2	2	300	2	4	60
35005	Beckum	865	500	430	745	368	301	715	295	2	2	300	2	8	83
35006	Beckum	990	500	430	870	368	301	840	295	2	2	300	3	8	96
35007	Beckum	1300	500	430	1180	368	301	1150	295	2	2	300	3	12	131
35008	Beckum	1600	500	430	1480	368	301	1450	295	2	2	300	3	16	164

* bez zawiasów, klamki i okucia



Korpus dwuściankowy o grubości 60 mm



Drzwi dwuściankowe o grubości 60 mm

Opcje zamków

	Standard	Opcje za dopłatą			
	zamek kluczowy	mechaniczny zamek szyfrowy	zamek elektroniczny	zamek elektroniczny z mechanicznym otwieraniem awaryjnym	

Dodatkowe wyposażenie za dopłatą



Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegać instrukcji montaży i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.